

# SOLUCION DE AUDIO PARA AULA

## ALTAVOCES CHEIC-A30W / CHEIC-A80W

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

#### Altavoces CHEIC-A30W / CHEIC-A80W

<b>Modelo:</b>	CHEIC-A15W / CHEIC-A80W
<b>Usos:</b>	Ideal para todo tipo de aulas hasta 20 metros
<b>Tipo</b>	Altavoz Activo + Pasivo.
<b>Potencia Salida:</b>	2x15W / 2x40W
<b>Volumen:</b>	Potenciometro en Altavoz activo
<b>Botón de Apagado:</b>	Si
<b>Color:</b>	Caja Gris/Rejilla negra
<b>Señal/Ruido</b>	60dB
<b>Suministro de energía:</b>	220 Volt/50Hz
<b>Material de construcción:</b>	Madera laminada/Rejilla metálica
<b>Entradas de Audio:</b>	1 In minijack 3,5 mm, 1 In 2 RCA
<b>Impedancia:</b>	4 Ohms
<b>Frecuencia de Respuesta:</b>	20Hz- 20Khz
<b>Lector Audio USB</b>	Si
<b>Lector Tarjetas SD</b>	Si
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Accesorios:</b>	Mando a Distancia
<b>Instalación</b>	Con Soportes a Pared Incluidos
<b>Certificados</b>	RoHS, FCC, CE, ISO 9000; ISO 14001; ISO14021



### DIMENSIONES ALTAVOZ:

<b>Alto (mm)</b>	610	
<b>Ancho (mm)</b>	135	
<b>Fondo (mm)</b>	98	
<b>Soportes de Pared:</b>	Incluidos	
<b>Peso neto (Kg)</b>	<b>Peso bruto (Kg)</b>	<b>Medida embalaje (mm)</b>
5,8	6,8	679x198x282

### OBSERVACIONES:

Reproduce Música en USB y Tarjeta SD sin necesidad de conectar el ordenador.

#### Contenido de la Caja:

- 1 Altavoz Activo
- 1 Altavoz Pasivo
- 2 Soportes de Pared.
- 1 Cable RCA conexión Altavoz Pasivo con Activo.
- 1 Cable de Audio Minijack 3,5 mm a 2 RCA.
- 1 Cable de Alimentación
- 1 Mando a Distancia.
- 1 Manual de Usuario.



USB and SD Card  
Media Player



Calle M<sup>a</sup> de Molina, 1 - 5<sup>o</sup>Dcha.  
28006 Madrid  
Tel. 91 395 27 98  
info@iqboard.com.es  
soporte@iqboard.com.es